

Date : _____
 Date de réception du projet : _____
 Nom/numéro du projet : _____
 Nom du distributeur : _____
 Numéro du client : _____
 Nom de l'utilisateur final : _____



Longueur nominale: 46 po. (1 168.4 mm) Dia.: 1 po. (26 mm)

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 65050
 Description : LED/T8/15W/840/46/METRIC/STD
 CUP : 69549650503
 Quantité par caisse : 25

DONNÉES TECHNIQUES

Forme : T8
 Culot : G13
 Méthode de démarrage : Démarrage instantané, rapide et programmé
 Tension (VAC) : 120 V-277 V/347 V
 Température de couleur (K)** : 4 000
 Vie moyenne (heures L70) : 50 000
 IRC : 83
 Angle du faisceau (°) : 240
 Température de fonctionnement : -20°C / -4°F à 45°C / 113°F

*Lumens typiques : +/- 10 %

**Température de couleur typique : +/- 5 %

Code de Commande	Facteur de puissance (W)			Lumens initiaux (lm)*		
	FBB	FBN	FBÉ	FBB	FBN	FBÉ
65050	16	18	26	1 700	1 950	2 750



Veuillez-vous référer à la liste de compatibilité des ballasts afin de confirmer la compatibilité de la lampe dans le luminaire existant.

LISTE DES BALLASTS COMPATIBLES

Code de commande	Description
10293	E232T8IS347/N
58278	E232T8IS347/L/BULK
61113	E232T8IS120/N/AS
56558	E232T8IS120/L/BULK
10365	E332T8IS347/N
60080	E332T8IS120/L/90C/BULK
61122	E332T8IS120/N/AS
10294	E432T8IS347/N
56603	E432T8IS347/L/BULK
61114	E432T8IS120/N/AS
61127	E432T8IS120/L/AS/BULK

NOTE: STANDARD limite ses tests de ballast à ceux énumérés ci-dessus, toutefois les ballasts de types appropriés et manufacturés selon les standards ANSI devraient être compatibles avec les lampes de remplacements pour fluorescents DEL STANDARD. Un test pour chaque application est suggéré. Pour une liste complète des ballasts compatibles visitez www.standardpro.com.

AVERTISSEMENTS

MISE EN GARDE: CES LAMPES FONCTIONNENT AVEC DES BALLASTS ÉLECTRONIQUES À DÉMARRAGE INSTANTANÉ, RAPIDE ET PLUSIEURS À DÉMARRAGE PROGRAMMÉ. Ces lampes remplacent uniquement les lampes T8 de 32 watts. Risque d'incendie : Ne pas installer cette lampe dans un luminaire à démarrage à pré-chauffage. Risque de choc électrique – convient aux emplacements humides. Ce produit peut causer des interférences avec l'équipement radio et ne devrait pas être installé à proximité d'appareils de communication liés à la sécurité maritime ou tout autre équipement de navigation ou de communication essentiel fonctionnant sur la fréquence 0.45 à 30MHz.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration de la lampe mentionnée ci-dessus.

Nom : _____
 Compagnie : _____
 Signature : _____

Date : _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.