

Fiche produit

Caractéristique

XUK0ARCTL2T

OsiSense XUK - détecteur
photoélectrique - barrage - Sn 30m -
câble 2m



Principales

gamme de produits	OsiSense XU
nom de gamme	Utilisation générale multimode
type de capteur électronique	Transmetteur de capteur photoélectrique
nom du détecteur	XUK
forme du capteur	Compact 50 x 50
système de détection	Barrière lumineuse
matière	Plastique
type de circuit d'alimentation	CA/CC
mode de raccordement	À 3 fils
raccordement électrique	Câble
longueur de câble	2 m
application spécifique du produit	-
émission	Infrarouge barrière lumineuse
portée nominale	30 m barrière lumineuse récepteur requis

Complémentaires

matière du coffret	PBT
matière de la lentille	PMMA
portée maximale	35 m barrière lumineuse
entrée additionnelle	Test si coupure émission
isolement	PvR
état LED	1 LED (vert) pour alimentation activée
[Us] tension d'alimentation	12...240 V DC 24...240 V CA
limites de la tension d'alimentation	20...264 V CA 10...264 V DC
pouvoir de commutation en mA	3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
fréquence de commutation	<= 20 Hz
chute de tension maximale	<= 1,5 V (régime fermé)
plage de réglage de temporisation	0...10 s monostable, temporisation activée ou désactivée (programmable) retard
réglage	Sans réglage sensibilité

profondeur	50 mm
hauteur	50 mm
largeur	18 mm

Environnement

certifications du produit	UL CE CSA
température de fonctionnement	-25...55 °C
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
tenue aux vibrations	7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10...55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
degré de protection IP	Double isolation IP65 se conformer à IEC 60529

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0903 - Déclaration de conformité Schneider Electric
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible