

MET - Transformateur électronique à semi-conducteur. Transformateur de contrôle industriel



Transformateurs électroniques pour lampes halogène.

Model : ET-150-12-1

Transformateur Classe 2

Primaire : 120V. Secondaire : 11.5V

Fréquence d'opération : 60Hz

Charge maximum : 150 Watts. Minimum : 10 Watts.

Dimensions : 4.03"» (103mm) x 1.41"» (36mm) x 1.06"» (27mm)

CARACTÉRISTIQUES

- Complètement scellé et construit avec boîtier en plastique ignifuge, robuste.
- Température ambiante jusque a 60 dégrées Celsius
- Alimentation de lampe multiples, éclairage sur rail, éclairages encastrés et luminaires extérieures / intérieures.
- Approuvé NRTL/C
- Fournis avec fusible au secondaire pour la protection contre les surcharges

Marcus Transformer Ltée
Téléphone: 1-800-267-7376
Télécopieur: 1-866-205-7526
Courriel: Info@marcustransformer.com